

GÜVENLİK AMAÇLI KONTROL KLAVYESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Pinetron PSD-CJ500)

1. Cihaz LCD tip ekrana sahip olmalıdır.
2. Cihaz, Speed Dome ile PTZ kameraları kontrol edebilecek yapıda olmalıdır.
3. Cihaz, 1~255 adet kamera kontrol edebilecek kapasiteye sahip olmalıdır.
4. Cihaz, sisteme RS-485 ve RS-422 bağlantı arabirim ile bağlanır yapıda olmalıdır.
5. Cihaz üzerinde hareketli “Speed Dome ve PTZ Dome” kameraların hareketlerinin kontrolünü sağlayan, aşağı-yukarı ve sağa-sola hareketleri ile aynı zamanda kendi eksenini etrafında sağa-sola dönerek kameranın zoom in – zoom out özelliğini yöneten (3 Akslı) kontrol çubuğu (joystick) olmalıdır.
6. Cihaz Pelco-P ve Pelco-D protokollerini destekler yapıda olmalıdır.
7. Cihazın protokol band genişliği (Boud Rate) 2400, 4800, 9600 ve 19200 destekli olmalıdır.
8. Cihaz, bir sistemde aynı anda 4 (dört) kontrol klavyesi kullanabilmeyi sağlayacak bir yapıya sahip olmalıdır.
9. Cihaz, hem speeddome kamera hem de DVR ve NVR cihaz kontrol edebilmelidir.
10. Cihaz, kendisine bağlanan birden fazla DVR ve NVR cihazdan, her hangi birini seçerek, seçilen cihazın ve kameralarının kontrolünü yapabilmelidir.
11. Cihaz, USB kablo üzerinden, USB arayüz ile bağlanacağı kayıt cihazlarında mouse gibi çalışabilmelidir.
12. Cihaz, 12V (oniki volt) DC adaptör ya da 9V (dokuz volt) alkalin pil ile çalışabilir bir yapıda olmalıdır.
13. Cihaz, Avrupa Birliğinde kullanıma uyumlu olduğunu gösterir CE belgesine sahip olmalıdır.
14. Cihaz, üretimi sırasında çevre ve insan sağlığını tehdit edici kimyasalların kullanılmadığını gösterir RoHS ibaresine sahip olmalıdır.
15. Cihaz en az 2 (iki) yıl üretici ya da ithalatçı firma garantisine sahip olmalıdır.