



Model	SC-6161
Görüntü Sensörü	1/2.5" MT9P031 CMOS
Minimum Aydınlık	0.5Lux/F1.2 / 0.1Lux/F1.2 S/N
S/N Oranı	>48dB
Görüntü Hızı	50HZ:1920x1080p@25fps / 60HZ:1920x1080p@30fps
Video çıkış	1 BNC (PAL/NTSC, 1.0Vp-p, 75Ω)
Video Sıkıştırma	H.264(ISO/IEC 14496-10)/MJPEG
Bit akış kontrolü	CBR, VBR
Ses Giriş/Çıkış	1 Dahili Mikrofon Girişi, 1 Harici Mikrofon Girişi, 1Çıkış
Ses Sıkıştırma	G711/8KHz, 16bits G723.1/6.3kbps AMR
Ses Akış Hızı	6.3Kbps
OSD	Saat / tarih / kanal NO. / kanal adı / kullanıcı tanımlı
Ses ve Video Senk.	Destekler
Hareket Algılama	Destekler
Heartbeat	Destekler
Çift Yönlü Ses	Destekler
Alarm ve olay yönetimi	Dahili dinamik algılama veya harici giriş veya tetikleme için planlanan olayları; FTP, E-posta ve HTTP yükleme görüntülerini yayınlama.
Ağ iletim kontrolü	Gömülü ağ bant genişliği adaptif akış kontrol teknolojisi
Web Sunucusu	Microsoft Internet Explorer sürüm 5.5 veya üstü
Ağ Protokolü	IPv4/v6, RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP
Ağ Ethernet	RJ-45,10/100Base-T
Alarm Giriş / Çıkış	1 Alarm Girişi, 1 Alarm Çıkışı
Rs485	1 Alarm Girişi, 1 Alarm Çıkışı
SD Kard	MicroSD / HC, MiniSD / HC Destekler
Güvenlik	Watchdog, Parola koruması
Isı	-10-60°C, RH10-90% (RUN) / -20-70°C, RH0-95% (STORE)
Güç Tüketimi	5W
Voltaj	DC12V ±5%, 1000mA
POE	802.3af POE(Ethernet üzerinden Güç)
Boyutlar (mm)	145(L)mm x 74mm(W) x 64mm(H)
CMS istemci ve SDK	SDK dahil uygulama entegrasyonu için API açma