

AirTies RT-104 Modem Port Açma Ayarları

AirTies RT-104 Modemlerde Port açmak için;

İnternet Explorer adres satırına **http://192.168.2.1** yazarak enter butonuna basınız.



Karşınıza şifre ekranı gelecektir ve bu ekranda Tamam butonuna tıklayarak giriş işlemi gerçekleştirin.

www.rimaelektronik.com

GİRİŞ

Şifre:

Açılan pencerede; Soldaki menü listesinden ->NAT bölümüne -> Port yönlendirme seçeneğine tıklayınız.



Port Yönlendirme işlemi için modeme kural tanımlanmalıdır. Kural oluşturmak için Yeni butonuna tıklayınız



Yeni bir sayfa açılacaktır.

Port Yönlendirme

Yeni bir kural eklemek için, kural adını girin. Kuralın uygulanacağı LAN istemcisini belirtmek için, bir IP adresi belirtin ya da varolan istemciler listesinden seçin ve Ekle düğmesine basın. Kuralın uygulanacağı istemciyi seçtikten sonra, uygulamaları belirtin.

Kural Adı

LAN Arabirimi WAN Arabirimi

İSTEMCİ SEÇİNİZ

Yeni IP Adresi

Seçili olan İstemci IP'si

Mevcut LAN İstemcileri

MAC ADRESİ	IP ADRESİ	ADI

Kural Adı bölümünden herhangi bir uygulama adı yazınız.

İSTEMCİ SEÇİNİZ bölümünden **Yeni IP Adresi** kısmına port yönlendirme yapacağınız PC, DVR veya IP kameranın IP adresini yazınız. Veya **Mevcut LAN İstemcileri** kutusundan ip adresinizi seçiniz ve **EKLE** butonuna basınız.

Port Yönlendirme

Yeni bir kural eklemek için, kural adını girin. Kuralın uygulanacağı LAN istemcisini belirtmek için, bir IP adresi belirtin ya da varolan istemciler listesinden seçin ve Ekle düğmesine basın. Kuralın uygulanacağı istemciyi seçtikten sonra, uygulamaları belirtin.

Kural Adı

LAN Arabirimi WAN Arabirimi

İSTEMCİ SEÇİNİZ **1. Yöntem**

Yeni IP Adresi

Seçili olan İstemci IP'si

Mevcut LAN İstemcileri

MAC ADRESİ	IP ADRESİ	ADI

2. Yöntem

Sayfanın alt kısmında portların tanımlanacağı bölüm vardır. Bu bölümde **Uygulama Adına** Kural adından farklı herhangi bir isim veriniz. **WAN** ve **LAN** bölümlerine açmak istediğiniz portu giriniz ve **Ekle** butonuna tıklayınız. Eğer başka bir tane daha port açmak istiyorsanız. **Uygulama Adına** yeni bir isim vererek açmak istediğiniz portu **WAN** ve **LAN** bölümlerine yazınız ve tekrardan ekle butonuna tıklayınız. Port ekleme işlemini bitirdikten sonra **Kaydet** butonuna tıklayınız.

DiabloII Doom 3 Half Life 2 Steam Quake 3 Remote Administrator Remote Desktop SMTP SSH gnutella Web Server FTP Syslog VNC Telnet POP3	<input type="button" value="Yeni"/> <input type="button" value="Düzenle"/> <input type="button" value="Sil"/> <input type="button" value="Ekle >"/>	Uygulama Adı <input type="text" value="PORT-1"/>	<table><tr><td></td><td>WAN</td><td>LAN</td></tr><tr><td>TCP Portları</td><td><input type="text" value="80"/></td><td><input type="text" value="80"/></td></tr><tr><td>UDP Portları</td><td><input type="text" value="80"/></td><td><input type="text" value="80"/></td></tr></table> <input type="button" value="Ekle >"/>		WAN	LAN	TCP Portları	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="80"/>	UDP Portları	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="80"/>
	WAN	LAN										
TCP Portları	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="80"/>										
UDP Portları	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="80"/>										
Uygulama Adı	WAN TCP Port'ları	WAN UDP Port'ları	LAN TCP Port'ları	LAN UDP Port'ları	Sil							
					<input type="button" value="Kaydet"/> <input type="button" value="İptal"/>							

Kaydetme işlemi tamamlandıktan sonra aşağıdaki ekran açılacaktır. Burada yaptığınız Port yönlendirme işlemi ile ilgili bilgileri göreceksiniz. Bu bilgilerin doğruluğunu kontrol ettikten sonra üstte bulunan **Port Yönlendirme Etkin** seçeneğini işaretleyiniz ve sağ alttaki **Kaydet** butonuna basınız ve port açma işlemi bitiriniz.

Port Yönlendirme					
<input checked="" type="checkbox"/> Port Yönlendirme Etkin					
<input type="button" value="Yeni"/>					
Kural Adı	İstemcinin IP'si	Etkin Uygulamalar	Etkinleştir	Ayarlar	
			<input checked="" type="checkbox"/>	Düzenle <input type="button" value="Sil"/>	
			<input checked="" type="checkbox"/>	Düzenle <input type="button" value="Sil"/>	
			<input checked="" type="checkbox"/>	Düzenle <input type="button" value="Sil"/>	
			<input checked="" type="checkbox"/>	Düzenle <input type="button" value="Sil"/>	
					<input type="button" value="Kaydet"/> <input type="button" value="İptal"/>