

AirTies RT-206 Modem Port Açma Ayarları

AirTies RT-206 Modemlerde Port açmak için;

Internet Explorer adres satırına <http://192.168.2.1> yazarak enter butonuna basınız.



Karşınıza şifre ekranı gelecektir ve bu ekranda **Kullanıcı Adı : admin , Şifre : ttnet** yazınız **Tamam** butonuna tıklayarak giriş işlemini gerçekleştiriniz.

www.rimaelektronik.com

Açılan pencerede; Soldaki menü listesinden ->NAT bölümüne -> Port Yönlendirme seçeneğine tıklayınız.

Aşağıdaki açılan pencerede **Uygulama** kısmasına herhangi bir isim yazın, **Protokol Tipi** bölümüne TCP / UDP, **Hedef IP Adresi** bölümüne PC, DVR veya IP kamerasının IP numarasını yazınız. **WAN Portları**, **Hedef LAN Portları** bölmelerine de açmak istediğiniz port numarasını yazıp **Etkin** i işaretleyiniz. Ekleme işlemi bittikten sonra **Kaydet** butonuna basarak port yönlendirme işlemini tamamlayabilirsiniz.

The screenshot shows the configuration interface for the AirTies RT-206 Modem. The left sidebar has links for ANASAYFA, ADSL, YÖNETİM, DÖRS, ARAÇLAR, RAPOR, and Port Yönlendirme, with Port Yönlendirme highlighted by a green box. The main area shows the title "AirTies-RT-206 125 Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem". It includes a note about specifying port ranges with a dash (e.g., 23-80). Below is a table for port forwarding:

Uygulama	Hedef IP Adresi	Protokol Tipi	WAN Portları	Hedef LAN Portları	Etkin
PORT - 1	IP ADRESİNİZ	TCP / UDP	80	80	<input checked="" type="checkbox"/>
PORT - 2	IP ADRESİNİZ	TCP / UDP	8000	8000	<input checked="" type="checkbox"/>
		TCP			<input type="checkbox"/>
		TCP			<input type="checkbox"/>
		TCP			<input type="checkbox"/>

At the bottom right are "Kaydet" and "İptal" buttons, with "Kaydet" also highlighted by a green box.