

NVR616R-128-4K

128 Kanal Süper 4K Network Video Kaydedici

Genel Özellikler



- Maksimum 128 Kanal IP Kamera Bağlantısı
- Maksimum 400Mbps Genel Band Genişliği
- 12MP Çözünürlük, İzleme ve Playback
- 1 VGA+2 HDMI
- 16 Hot-Swap HDD Destek
- RAID 0/1/5/6/10/50/60 Destek
- N+M Sıcak Bekleme Desteği
- iSCSI & Mini SAS Depolama Alanını Genişletmek İçin Diğer Platformlara DAHUA SDK İle Uyumlu ve Sorunsuz Entegre
- Diğer IP Kameralarla Uyumluluk : Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek
- ONVIF Sürüm 2.4 Uyumluluğu
- Yedek Güç Kaynağı Modülü

Teknik Özellikler

| Sistem | |
|-------------------|---|
| Ana İşlemci | Intel İşlemci |
| İşletim Sistemi | LINUX |
| Video ve Ses | |
| IP Kamera Girişi | 128 kanal |
| İki Yönlü Konuşma | 1 kanal Giriş, 1 kanal çıkış, RCA |
| Ekran | |
| Arayüz | 2 HDMI (3840×2160), 1 VGA |
| Çözünürlük | 3840× 2160, 1920× 1080, 1280× 1024, 1280× 720, 1024× 768 |
| Bölünmüş Ekran | 1 ekran: 1/4/8/9/16/25/36 2 ekran: 1/4/8/9/16 |
| OSD | Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilit, Hareket Algılama, Kayıt |
| Kayıt | |
| Sıkıştırma | H.264/MJPEG |
| Çözünürlük | 12Mp, 8Mp, 6Mp, 5Mp, 3Mp, 1080P, 1.3Mp, 720P vb. |
| Kayıt Oranı | 256Mbps |
| Bit Oranı | 1~ 20Mbps |

NVR616R-128-4K

128 Kanal Süper 4K Network Video Kaydedici

| | |
|--------------------------------|---|
| Kayıt Modu | Manuel, Plan (Normal (Sürekli), MD (Video algılama: Hareket algılama, Kamera boşu, Video kaybı), Alarm), Durdur |
| Kayıt Aralığı | 1 ~ 120 dk (varsayılan: 60 dak.), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn |
| Video Algılama ve Alarm | |
| Tetikleyen Olaylar | Kayıt, PTZ, Tur, Alarm, Video Push, E-posta, FTP, Buzzer & Ekran ipuçları |
| Video Algılama | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 x 18), Video Kaybı & Kamera Boş |
| Alarm Girişi | 16 Kanal, Düşük Seviyeli Etkin, Yeşil Terminal Arayüzü |
| Alarm Çıkışı | 8 Kanal Relay contact(1A@24VDC), NO/NC Programlanabilir, Yeşil Terminal Arayüzü |
| Playback ve Yedekleme | |
| Playback | 128Mbps Raid 5 modu 64Mbps tek HDD modu |
| Arama Modu | Zaman / Tarih, Alarm, MD & Tam Arama (Saniye Hassasiyetinde) |
| İzleme Fonksiyonu | Oynat, Duraklat, Durdur, Geri, Hızlı oyun, Yavaş oyun, sonraki dosya, Önceki dosya, sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarlama, Rasgele, Yedekleme seçimi, Dijital zoom |
| Yedekleme Modu | USB Aygıt / Ağ / Dahili SATA Yakıcı / eSATA Cihazı |
| Network | |
| Arayüz | 4 RJ-45 ports (10/100/1000Mbps) |
| Ethernet Port | 4 Ethernet portu ortak çalışma veya 4 bağımsız 1000Mbps Ethernet portları |
| Ağ İşlevi | HTTP, TCP / IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtre, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Sunucu, IP Arama (Destek Okisan IP kamera, DVR, NVS vb) |
| Fiber Optik Arayüzü | 2 Giga Fiber Optik Arayüzü |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 128 Kullanıcı |
| Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android |
| Depolama | |
| Dahili HDD | 96TB'a kadar 16 SATA III portu |
| HDD Modu | Tek, Raid 0/1/5/6/10/50/60 (Support Gobal HDD Hot-Spare) |
| Arayüz | |

NVR616R-128-4K

128 Kanal Süper 4K Network Video Kaydedici

| | |
|-------------------|---|
| Ön Kısım | - |
| USB | 4 USB ports(3 USB2.0, 1 USB3.0) |
| eSATA | 1 eSATA port |
| USB | 1 Mini SAS port, Ekstra Depolama |
| RS232 | PC ve Keyboard Kontrolü için , 1 Port |
| RS485 | PTZ Kontrolü için , 1 Port |
| Genel | |
| Güç Kaynağı | AC100V~240V, 50~60Hz, Yedek |
| Güç Tüketimi | 51W (HDD olmadan) |
| Çalışma Koşulları | -10° C~ +55° C/ 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106kpa |
| Boyut | 531.9mm ×485mm(with ears)×133.2mm |
| Net Ağırlık | 17.45kg (HDD hariç) |
| Montaj | Rafa Monte Edilebilir. |

