



Genel Özellikler

- H.264 Video Sıkıştırma ve Transferi
- Real Time gösterim & Kayıtta her kanal için farklı frame ayarı:
- 100FPS @ CIF (352X288), 50 FPS @ Half D1 (704X288), 25 FPS @ D1 (704X576) <PAL>
- 4 Kanal Multiplex: İzleme/ Kayıt/ Geri Oynatma/Yedek Alma / Ağ
- Mouse Kontrolü ve Grafik OSD Menü ile kolay kullanım
- Tüm kanalları aynı anda kayıt izleme
- Akıllı Hareket Kaydı: Sadece hareketi algılayan kamera kayda girerek etkin bir şekilde hard disk yeri kazanır
- Cep telefonu ve PDA: iPhone, BlackBerry, Win Mobile,
- Symbian ile uzaktan izleme desteği, IPAD, Android
- Ağ veya Internet: IE, Firefox, Google Chrome web tarayıcıları ve Safari desteği

CMS Yazılım Özellikleri

- 10 kullanıcıya kadar bağımsız kontrol
- Keyboard ve uzaktan kumanda ile kontrol desteği
- Tek bilgisayar üzerinden 4 farklı monitör desteği
- Aynı anda 96 kanal canlı görüntüleme
- Uzaktan çoklu kayıt izleme ve kayıt arama
- Uzaktan olay kaydı inceleme ve kayıt izleme
- Zamana göre kayıt
- Manuel kayıt
- Olay kaydı
- Kolay PTZ kontrol özelliği

WEB Kullanıcı Özellikleri

- İşletim sisteminden bağımsız her internet tarayıcısıyla görüntüleme
- Yüksek güvenlik düzeyli karşılaştırmalı kod korumalı giriş ekranı
- Canlı ve gerçek zamanlı uzak izleme
- Uzaktan çoklu kayıt izleme ve yedek alma
- Cihazla ilgili tüm ayar ve fonksiyonların kontrolü
- PTZ kontrolü

Teknik Özellikler

Model	HT 412	HT 824	HT 1648
Video			
Video Sistemi	NTSC / PAL (otomatik bulma)		
Video Sıkıştırma Formatı	H.264		
Video Girişi	4 Kanal	8 Kanal	16 Kanal
Video Loop çıkışı	-	8 Kanal	16 Kanal
Video Çıkışı (BNC) Ana Monitör	1 Kanal	sabit ekran için	
Video Çıkışı (BNC) Spot çıkışı	-	sıralı ve bölünmüş görüntü için	
VGA	LCD monitör için dahili VGA arayüzü (1600 x 1200)		
Kayıt			
CIF Kayıt hızı	352 x 288, 100 fps	200 fps (380 x 240)	352 x 288, 400 fps
HALF D1 Kayıt hızı	704 x 288 piksel 50 fps	720 x 240 100 fps	704 x 288 piksel 200 fps
FULL D1 Kayıt hızı	704 x 576 piksel, 25 fps	(720 x 480) 50 fps	704 x 576 piksel, 100 fps
Resim Kalitesi ayarı	Süper en iyi / en iyi / yüksek normal		
Hızlı ara	Zaman / hareket / alarm arama modu		
SATA arayüzü	Dahili		
VGA arayüzü	Dahili		
Kayıt modu	Manuel / Saat / Hareket / Alarm / Uzaktan		
Multiplex İşletim	Canlı gösterim / kayıt / tekrar oynatma / yedekleme / network operasyonları		
Hareket tespit alanı	Tüm kanallar için karma başına 16 x 12 ağ dizisi		
Hareket tespit hassasiyeti	Doğru tespit için 3 ayarlanabilir parametre		
Video kayıp arama	EVET		
Alarm öncesi kayıt	EVET		
Ses Giriş / Çıkışı	4 ses girişi, 1 ses çıkışı (Mono)		
Depolama ve Yedekleme			
Hard disk depo alanı	1 Sata HDD içerir (kapasitesi 2TB'a kadar)	2 Sata HDD içerir (kapasitesi 2TB'a kadar)	2 Sata HDD içerir (kapasitesi 2TB'a kadar)
Yedekleme cihazı	USB 2.0 şaah sürücüsü / Network DVD Yazıcı (tercihe bağlı) USB 2.0 şaah sürücüsü / Network		
Web			
Webden iletim sıkıştırma formatı	H.264		
Ethernet	10/100 Base - T Ethernet üzerinden uzaktan kumanda ve Canlı görüntüyü destekler		
Web Arayüzü	Lisanslı yazılım "video izleyici" // Internet Explorer, Mozilla Firefox & Google Chormeweb tarayıcıları / Safari destekler (eş zamanlı olarak 10 kullanıcı erişebilir) *İşletim sistemi: Windows 7 / Vista / XP / 200		
Network Protokolü	TCP/IP, PPPOE, DHCP ve DDNS		
Tam uzaktan bağımsız çalıştırma	EVET		
Protokoller	TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS, PPPoE		
Diğer			
Olay bildirimi	FTP E-mail ile		
IR uzaktan kontrolü	EVET (IR alıcı dahildir)		
Mobil izleme	EVET (iPhone, BlackBerry, WinCE, J2ME & Android dahildir)		
Dijital Zoom	2X dijital zoom		
PTZ Kontrolü Alarm I/O	EVET		
Alarm I/O	4 giriş, 1 çıkış	8 giriş, 1 çıkış	16 giriş, 1 çıkış
Tuş kilidi (şifre koruma)	EVET		
USB Mouse kontrolü	EVET		
Yerel kullanıcı düzeyi	Yönetici & Operatör		
Kamera başlığı	En fazla 6 harf		
Ayarlanabilir video	Renk tonu / Doygunluk / Kontrast / Parlaklık		
Tarih gösterge formatı	YY/AA/GG, GG/AA/YY, AA/GG/YY		
Gün ışığından tasarruf	EVET		
Güç Kaynağı	DC 19V		
Güç Tüketimi	< 42 W		
Çalıştırma Sıcaklığı	10°C ~ 40°C		
Ebatlar (mm)	343(E) X 59(Y) X 223 (D)	432(E) X 90(Y) X 326 (D)	432(E) X 90(Y) X 326 (D)
Sistem koruma	Güç Kesintisinden sonra sistem		
Klavye Kontrolü	Var		