

Bullwark - BLW-5408-NVR

8 Kanal 2Sata 4K H.265 NVR Kayıt Cihazı

4K H.265 NVR Kayıt Cihazı



Teknik Özellikler	
İşletim Sistemi	Embedded (Gömülü) Linux
Video Çıkışı	1 VGA, 1 HDMI
Ses Giriş/Çıkış	1 Giriş - 1 Çıkış (RCA)
Alarm Giriş/Çıkış	4 Giriş - 1 Çıkış
RS-485	Evet
Desteklenen Kameralar	1MP ~ 8MP
Kamera Modu	8x8MP, 8x5MP, 8x2MP
Dual Stream	Evet
Ekran Çözünürlüğü	Full HD, 4K
Video Sıkıştırma	H.265 / H.264
Ses Sıkıştırma	G.711a, G.711u
Kayıt Çözünürlüğü	1MP ~ 8MP
Kayıt Programı	Manuel, Saat, Hareket, Alarm
Görüntüleme Modu	Tam Ekran / Çoklu Ekran
Ekran Bölme	1/4/6/8/9
Playback Fonksiyonları	5/10/30dk hızlı arama, manuel arama, 8x hızlı oynatma
Digital Zoom	Evet (Canlı İzleme ve Kayıtta)
Playback Kapasitesi	Eş Zamanlı 4 Kanal Playback
Hareket Algılama	396 (22x18) bölge algılama alanı, ayarlanabilir hassasiyet
Ekran Ayarları	Kamera adı, Renk Ayarı, Çözünürlük, OSD, Otomatik Tarama
Bant Genişliği	70Mbps
Network Portu	10/100/1000Mbps
Desteklenen Protokoller	HTTP, IPV4, TCP/IP, UPNP, UDP, SMTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, ONVIF
3G Desteği	Evet
PTZ Desteği	Evet
Network Fonksiyonu	Canlı Görüntüleme / Playback / PTZ Kontrol / Kayıt Yedekleme / Sistem Ayarları
RTSP Desteği	Evet
FTP Desteği	Evet (Otomatik Yedekleme)
Log Günlüğü	Başlatma, Kapatma, Yapılandırma, Kayıt Günlüğü, Alarm Günlüğü, Uyarı, Hata Günlüğü, Hızlı Kurulum Sihirbazı
Hata Raporu	Giriş: Sabit Disk bulunamadı, Disk hatası, Yetersiz disk alanı, ağ bağlantısının kopması, IP çakışması, kayıt hatası / Çıkış: Alarm, Sesli bildirim, e-Posta bildirim
Kullanıcı Yetkilendirme	Evet
Olay Bildirimi	Alarm Çıkışını Tetikleme, Sesli Bildirim, E-Posta
HDD Sayısı	2 x HDD
USB	3 x USB (2 arka, 1 ön)
Video Kayıt	Hard Disk, CMS
Yedekleme Cihazı	USB, Network, FTP
Uzak İzleme	IE Web İzleme, Bullwark CMS, Chrome, Safari, Firefox
Mobil İzleme	Evet (IOS, Android)
Güç	DC 12V/ 3.5A
Ölçüler	32x5.2x25.3 mm
Ağırlık	1.91 KG (HDD hariç)
İşletim Sıcaklığı	-10°C ~ +55°C
Sertifikalar	CE, FCC, RoHS