



## Bullwark - BLW-IB2045-FSW

2MP IP 3.6mm Sabit Lens H.265+ Starlight Bullet Akıllı Güvenlik Kamerası

Teknik Özellikler	
Görüntü Sensörü	1/2,8" Sony Starvis CMOS
Lens	3,6mm Sabit
IR Çalışma Mesafesi	40m (Smart IR), 24 adet IR LED, Starlight (0.009LUX)
Çözünürlük	1080P (1920x1080)
Video Sıkıştırma	H.265+, H.265 / H.264+, H.264
Minimum Aydınlatma	0.009LUX/F2.0 (Renkli, 1/3s, 30IRE), 0.07LUX/F2.0 (Renkli, 1/30s, 30IRE), 0 LUX/F2.0 (IR Açık)
Day&Night Modu	Otomatik(ICR) / Renkli / S/B
Shutter Hızı	Otomatik/Manuel, 1/3(4)~1/100000s
Video Bit Rate	14K ~ 5632 Kbps (H.265) / 24K ~ 9472 Kbps (H.264)
Ses Sıkıştırma	Yok
Görüş Açısı	Yatay: 87°, Dikey: 48°
Dijital Zoom	16x
Video Analiz	Yüz Algılama, Sanal Sınır, Bölge İhlal, Yabancı Nesne, Kayıp Nesne, Hareket Algılama, Video Kaybı, Kamera Sabotaj
Frame Rate	Triple Stream; Ana Akış: 2MP (1 ~ 50/60fps), Alt Akış: D1/CIF (1 ~ 50/60fps), Mobil Akış: 2MP (1 ~ 25/30fps)
Resim Ayarları	TrueWDR(120dB), BLC, HLC, ROI, 3DNR, AWB, AGC, Gizlilik Maskeleyme, Parlaklık, Kontrast, Saturasyon, Renk, Keskinlik, Flip, Mirror, Koridor Modları
Desteklenen Protokoller	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour 802.1x Multicast ICMP, IGMP, SNMP, Onvif, PSIA, CGI
Sistem Uyumlulukları	Onvif, PSIA, CGI
Yayın Türü	Unicast (10 Kullanıcı) / Multicast (20 Kullanıcı)
Mobil İzleme	Bullwark Quantum (iPhone, Android)
Ethernet	1x RJ45 10M/100M
Lokal Depolama	SD Kart (Maks. 128GB)
Harici Depolama	NAS
Alarm Giriş/Çıkış	Yok
Ses Giriş/Çıkış	Yok
Analog Video Çıkışı	Yok
Reset Butonu	Yok
Port	Yok
Besleme Gerilimi	DC12V, PoE (802.3af)
Gerilim Koruma	±30% Giriş Voltaj Koruma, 4 KV Yıldırım Koruma
Güç Tüketimi	<6W
Koruma Sınıfı	IP67
Çalışma Isısı / Nem	-30 ~ +60°C / <95% RH
Ölçüler	180mm X 70mm X 70mm
Ağırlık	410g