



## Bullwark - BLW-IB4025-VW

4MP IP 2.7-13.5mm Varifocal Lens H.265+ Bullet Güvenlik Kamerası

Teknik Özellikler	
Görüntü Sensörü	1/3" Progressive Scan CMOS
Lens	2,7-13,5mm Varifocal
IR Çalışma Mesafesi	60m (Smart IR) 4 adet Array LED
Çözünürlük	4MP (2688x1520 / 2560x1440)
Video Sıkıştırma	H.265+, H.265 / H.264+, H.264
Minimum Aydınlatma	0.03LUX/F1.4 (Renkli, 1/3s, 30IRE), 0.3LUX/F1.4 (Renkli, 1/30s, 30IRE), 0 LUX/F1.4 (IR Açık), 0.02LUX/F1.2 (Renkli, 1/3s, 30IRE), 0 LUX/F1.2 (IR Açık)
Day&Night Modu	Otomatik(ICR) / Renkli / S/B
Shutter Hızı	Otomatik/Manuel, 1/3(4)~1/100000s
Video Bit Rate	12K ~ 8448 Kbps (H.265), 32K ~ 10240 Kbps (H.264)
Ses Sıkıştırma	Yok
Görüş Açısı	Yatay: 104°~28°, Dikey: 55°~16°
Dijital Zoom	16x
Video Analiz	Hareket Algılama, Video Kaybı, Kamera Sabotaj
Frame Rate	Dual Stream; Ana Akış: 4MP (1 ~ 20fps), 3MP (1 ~ 25/30fps), Alt Akış: D1/CIF (1 ~ 25/30fps)
Resim Ayarları	TrueWDR(120dB), BLC, HLC, ROI, 3DNR, AWB, AGC, Gizlilik Maskeleyme, Parlaklık, Kontrast, Saturasyon, Renk, Keskinlik, Flip, Mirror, Koridor Modları
Desteklenen Protokoller	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour 802.1x Multicast ICMP, IGMP, SNMP, Onvif, PSIA, CGI
Sistem Uyumlulukları	Onvif, PSIA, CGI
Yayın Türü	Unicast (10 Kullanıcı) / Multicast (20 Kullanıcı)
Mobil İzleme	Bullwark Quantum (iPhone, Android)
Ethernet	1x RJ45 10M/100M
Lokal Depolama	SD Kart (Maks. 128GB)
Harici Depolama	NAS
Alarm Giriş/Çıkış	Yok
Ses Giriş/Çıkış	Yok
Analog Video Çıkışı	Yok
Reset Butonu	Yok
Port	Yok
Besleme Gerilimi	DC12V, PoE (802.3af)
Gerilim Koruma	±10% Giriş Voltaj Koruma, 6 KV Yıldırım Koruma
Güç Tüketimi	<9.09W
Koruma Sınıfı	IP67
Çalışma Isısı / Nem	-30 ~ +60°C / <95% RH
Ölçüler	72mm X 80mm X 212.8mm
Ağırlık	685g